

# Adaptateur série RS422 / RS485 sur bus USB



**PLUG & PLAY**

**RS422 et RS485**

Tournevis  
miniature inclus



- Interface série RS422 & RS485
- Vitesse jusqu'à 921.6 Kbps full duplex
- Gestion automatique et intégrée du retournement de la ligne en mode RS485
- Support des interfaces RS422/RS485 4 fils et RS485 2 fils
- Signalisation de l'activité des signaux TxD & RxD de la liaison série par Dels indépendantes
- Alimentation depuis le port USB
- « Plug & Play » à chaud, USB 1.1 « full speed », compatible 2.0
- Port série totalement compatible avec les ports natifs du PC sous Windows & Linux
- Protection contre les surtensions sur la ligne et filtrage HF
- Boîtier métallique compact & robuste format « dongle », normes **CE** industrielles

## USB400



**5 ANS DE GARANTIE**

### Solution série RS422 / RS485 sur bus USB pour applications industrielles

La nouvelle gamme de solutions série pour bus USB allie performance, simplicité, sécurité, robustesse et fiabilité pour des prix très compétitifs.

USB400 se présente sous la forme d'un boîtier compact en aluminium (format « dongle ») et propose une interface RS422 / RS485 industrielle 2 ou 4 fils avec connecteur 5 points débrochable.

L'installation d'USB400 est extrêmement simple et instantanée (Plug & Play), elle ne requiert aucune intervention à l'intérieur de la machine et ne nécessite pas de ressources supplémentaires en terme d'IRQ, DMA et ports I/O.

Les ports série ainsi installés sont considérés par le système d'exploitation Windows et Linux exactement comme les ports COM série natifs de votre machine.

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Interfaces</b>	1 port série asynchrone RS422/RS485 sur bus USB
<b>Signaux RS</b>	Mode RS422 : A, A', B, B' et GND - Mode RS485 : AA', BB' et GND
<b>Format</b>	Format asynchrone. 5, 6, 7 ou 8 bits par caractère. 1, 1 <sup>1/2</sup> , 2 bits de stop, parité paire, impaire, mark, space ou aucune.
<b>Vitesse</b>	De 50 à 921,6 Kbps
<b>Taille des tampons</b>	32 octets
<b>Contrôle de flux</b>	Matériel (RTS/CTS) et/ou logiciel (XON/XOFF) avec retournement automatique de la ligne en mode RS485.
<b>Connecteurs RS</b>	Bornier à vis débrochable 5 points
<b>Protection</b>	Décharges électrostatiques (ESD) 15 KV, filtrage HF
<b>Signalisation</b>	2 DELs qui indiquent l'activité sur les lignes TxD et TxD plus 1 DEL d'alimentation
<b>Alimentation</b>	Depuis le bus USB
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows 9x, Windows 2000, Windows XP, Linux 2.4 & 2.6
<b>Consommation</b>	0,4 W maximum
<b>Configuration</b>	Equipement « Plug & Play » configuration rapide et simple sous Windows, la polarisation, la terminaison de ligne, les modes RS422/RS485 sont configurables (mini interrupteurs).
<b>CEM</b>	Emission NF EN 55022 résidentiel, immunité NF EN 61000-6-2 industriel
<b>Environnement</b>	Température de fonctionnement comprise entre -5°C et +65°C, stockage -40°C à +80°C, humidité relative 0 à 95% RH sans condensation.
<b>Montage</b>	« Dongle », livré avec un câble USB d'un mètre type A/B
<b>Dimensions</b>	73 mm (L) x 25 mm (l) x 21 mm (H)
<b>Poids</b>	36 g
<b>Accessoires</b>	Tournevis miniature inclus pour raccorder le câble série RS422/485 à votre USB400

## Référence pour la commande

**USB400**      **1 port série RS422/485, alimentation depuis bus USB, livré avec câble USB A/B (2 m)**

Toutes les marques citées sont des marques déposées. ACKSYS recherche continuellement l'amélioration de ses produits.  
Les présentes spécifications peuvent être modifiées sans préavis et les caractéristiques indiquées ne correspondent pas à des obligations contractuelles.  
Tous ces produits sont étudiés et fabriqués en France.